

P1 JTAG TMS
P2 JTAG TDI
P3 Periférico LED 6
P4 DIP switch - Llave 6
P5 Periférico LED 7
P6 DIP switch - Llave 7
P7 Periférico LED 8
P8 Ground
P9 DIP switch - Llave 8
P10 GPIO - Con. hembra - Pin 9
P11 VCCO 3 (3.3V)
P12 GPIO - Con. hembra - Pin 7
P13 GPIO - Con. hembra - Pin 6
P14 Ground
P15 GPIO - Con. hembra - Pin 5
P16 GPIO - Con. hembra - Pin 4
P17 VCCINT (1.2V)
P18 Ground
P19 GPIO - Con. hembra - Pin 3
P20 GPIO - Con. hembra - Pin 2
P21 GPIO - Con. hembra - Pin 1
P22 VCCAUX (2.5V)
P23 JTAG
P24 JTAG
P25 JTAG
P26 VCCO 2 (3.3V)
P27 GPIO - Con. macho - Pin 17
P28 GPIO - Con. macho - Pin 15
P29 GPIO - Con. macho - Pin 13
P30 GPIO - Con. macho - Pin 12
P31 GPIO - Con. macho - Pin 11
P32 GPIO - Con. macho - Pin 10
P33 GPIO - Con. macho - Pin 9
P34 GPIO - Con. macho - Pin 8
P35 GPIO - Con. macho - Pin 7
P36 GPIO - Con. macho - Pin 5
P37 GPIO - Con. macho - Pin 3
P38 VCCINT (1.2V)
P39 GPIO - Con. macho - Pin 1
P40 Clock seleccionable 3
P41 Clock seleccionable 2
P42 Ground
P43 Clock 50MHz
P44 Clock seleccionable 1
P45 VCCO 2 (3.3V)
P46 GPIO - Con. macho - Pin 6
P47 Ground
P48 JTAG
P49 GPIO - Con. macho - Pin 4
P50 GPIO - Con. macho - Pin 2

P51 JTAG
P52 RS232 RX
P53 JTAG
P54 JTAG
P55 VCCAUX (2.5V)
P56 RS232 TX
P57 Display - Carácter 2
P58 Ground
P59 Display - Carácter 1
P60 Display - Carácter 4
P61 Display - Carácter 3
P62 Display - Segmento F
P63 Ground
P64 Display - Segmento B
P65 Display - Segmento A
P66 VCCINT (1.2V)
P67 VCCO 1 (3.3V)
P68 Display - Segmento E
P69 Ground
P70 Display - Segmento D
P71 Display - Segmento DP
P72 Display - Segmento C
P73 Display - Segmento G
P74 Ground
P75 JTAG TDO
P76 JTAG TCK
P77 Tact switch 1
P78 Tact switch 2
P79 VCCO 0 (3.3V)
P80 Ground
P81 VCCINT (1.2V)
P82 Tact switch 3
P83 Tact switch 4
P84 Periférico LED 1
P85 DIP switch - Llave 1
P86 Periférico LED 2
P87 Ground
P88 DIP switch - Llave 2
P89 Periférico LED 3
P90 DIP switch - Llave 3
P91 Ground
P92 VCCAUX (2.5V)
P93 Periférico LED 4
P94 DIP switch - Llave 4
P95 Ground
P96 VCCO 0 (3.3V)
P97 DIP switch - Llave 5
P98 Periférico LED 5
P99 JTAG
P100 JTAG